

Newport Outdoor Wall

OL14300, OL14301, OL14302, OL14303 1.0

VISUAL COMFORT & Co.

STUDIO COLLECTION

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for wet locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°c supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Screw the lamp(s) into the socket(s). Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 7** Insert the diffuser into the fixture and secure it in place by installing the cover using the cover screws.
- 8** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1 Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5 Monter la base de luminaire sur la plaque de montage et la fixer avec les vis de luminaire.
- 6 Vissez la (les) ampoule (s) dans la (les) douille (s). Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage.
- 7 Insérez le diffuseur dans le luminaire et fixez-le en place en installant le couvercle à l'aide des vis de protection.
- 8 Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base de le luminaire avec une construction étanche étanché

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fíjelo con los tornillos de lámpara.
- 6** Atornille la (s) lámpara (s) en la (s) toma (s). Consulte la etiqueta en el zócalo para obtener información de potencia máxima.
- 7** Inserte el difusor en el accesorio y fíjelo en su lugar instalando la cubierta con los tornillos de la cubierta.
- 8** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara con sellador de construcción resistente al agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!